

Technologické normatívy pre stanovenie časových prvkov GVD

a) chôdza - za každých 10 m	0,10 min
b) jazdy na bicykli - za každých 10 m	0,06 min
c) hlásenie dané osobne – rozkaz, príkaz alebo informácia (rozkaz na postavenie vlak. cesty, hlásenie správneho postavenie a voľnosti vl. cesty, hlásenie, že vlak došiel celý a pod.)	0,10 min
d) hlásenie dané telekomunikačným zariadením (duplexná komunikácia)	0,20 min
e) hlásenie rádiovým zariadením pri simplexnej komunikácii	0,30 min
f) obsluha radiča, tlačidla, záverníka	0,05 min
g) prestavenie páky výmeny, návěstidla a pod.	0,05 min
h) obsluha posuvného gombíka vrátane preloženie smerového záverníka	0,05 min
i) zazvonenie hradlovým zvončekom (určenie čísla koľaje, potvrdenie správnosti čísla koľaje)	0,05 min
j) žiadosť o súhlas (na automatickom bloku, hradlovom poloautobloku i RPB)	0,10 min
k) udelenie súhlasu na hradlovom poloautobloku (n = počet priestorových oddielov)	n*0,10 min
l) udelenie súhlasu na RPB (n = počet priestorových oddielov)	n*0,05 min
m) ručné prestavenie jednej výmeny	0,10 min
n) prestavenie a uzamknutie výmeny, ak nebola pred tým pri jazde po hrote uzamknutá	0,30 min
o) odomknutie, prestavenie a uzamknutie výmeny	0,40 min
p) vybratie kľúča z EMZ, odomknutie, prestavenie a uzamknutie jednej výmeny, uzamknutie kľúča do EMZ	0,60 min
q) zvesenie kľúčov z tabule	0,10 min
r) zavesenie kľúčov na tabuľu	0,20 min
s) kontrola kľúčov zavesených na tabuli	0,10 min
t) vybratie jedného kľúča z ústredného zámku, kľúčového bubnového prístroja, EMZ	0,05 min
u) uzamknutie jedného kľúča do ústredného zámku, kľúčového bubnového prístroja, EMZ	0,05 min
v) zasunutie, otočenie a vybratie kľúča	0,10 min
w) postavenie vlakovej cesty na reléovom, elektrodynamickom alebo elektropneumatickom staničnom zabezpečovacom zariadení s individuálnou obsluhou výmen	0,20 min
x) postavenie vlakovej cesty elektronickom stavadle alebo na reléovom staničnom zabezpečovacom zariadení so skupinovým stavaním vlakových ciest	0,10 min
y) dohľadnosť - doba určená pre rušňovodiča, aby pochopil zmenu návěstí a správne na ňu reagoval	0,20 min